Branddörrstängning
BDC-1A-KIT

Dörrstängningscentral komplett

Viewtech presenterar en helt ny branddörr-stängningscentral BDC-1A i ett komplett kit för styrning av magnetuppställda dörrar via rökdetektorer.
Centralen kan styra en eller två dörrar med tidsfördröjning för dubbeldörrar. Detektorslinga med övervakning och slutmotstånd.
Dörrarna kan även stängas via branddörr-stängningsknapp eller fjärrstyrt från annan anläggning typ brandlarmcentral.
Sirénutgångar för fast eller pulserande spänning.
Larmrelä och felrelä med varsina potentialfria växlingar. Plats för batteribackup i kapslingen.

Aggregatet är skyddat mot överbelastning och kortslutning.
Inbyggt skydd mot djupurladdning av batterierna.
Nät och batteri är skyddat av säkring.

Indikeringar och larm
DRIFT: Indikeras med grön lysdiod.
FEL: Indikeras med gul lysdiod.
BRANDLARM: Indikeras med röd lysdiod.
Växlande potentialfritt larmrelä (1A 24V).

Beskrivning
När en rökdetektor går i larm tänds den röda larmlampan på branddörrcentralen, dörrarna stängs och larmreläet växlar.
Dörrutgång DO stänger direkt och dörrutgång DF stänger efter ca 5 sekunder.
Vid brand kan larmdon med fast signal och larmdon med pulserande 0,8/0,8 sek signal anslutas.
Brandlarm återställs genom att trycka in knappen BRAND/ÅTERSTÄLLNING
Test görs genom att trycka in knappen FEL/TEST

Artikelnummer		
BDC-1A-KIT	E6301621	Branddörrstängnings-kit komplett
Bestående av		
BDC-1	E6301620	Branddörrstängnings-central 1 st
SM-RD	E6303000	Rökdetektor 2 st
SM-S24	E6303006	Sockel 2 st
M-CQSU	E6306195	Dörrhållarmagnet 1 st
TK-1U	E6300986	Tryckknapp med dekal 1 st
Extra tillbehör		
B2408AH	E6300987	Batteripack 24V0,8Ah
M-CQSU	E6306195	Dörrhållarmagnet
K-CQVF150	E6306197	Konsol fast 150 mm
K-CQVF300	E6306198	Konsol fast 300 mm
TK-1U	E6300986	Tryckknapp med dekal
ID-BDS	E6301168	Dekal

Tekniska specifikationer	
Spänning in	230VAC 50-60Hz
Spänning ut	24VDC
Strömförbukning	25 mA
Ström 24 V	Max 0,6 A
Dimensioner	180x120x50 mm
Godkännande	CE
Batteribackup	Max 2 st 12v0,8Ah blybatteri