

Likriktare 24VDC

PFD-7-28

EN54-4 med tillägg (se spec)

EN54 godkänd likriktare med batteribackup. 24V, 7A, 2x28Ah

Likriktare PFD-7-28 med batteribackup för brandlarmsystem, brandskyddssystem och rökgasventilation. Godkänd enligt EN54-4 och EN12101-10. Lättöverskådlig LCD som visar status för in- och utgångar, indikerar larm och ger åtkomst till historik och konfigurering. Felindikeringar visas direkt på LCD-skärmen, upp till 2048 händelser loggas. Även enhetens spänning- och ström värde lagras var 5 minut (de senaste 6144 sparas). Realtidsklocka med batteribackup är inbyggt. Begränsning av obehörigas tillgång till inställningar av enheten görs genom två nivåer av lösenordsskydd.

Batteriutrymme: 370x180x95mm. Enheten fungerar med underhållsfria blybatterier. Skydd för kortslutning, överlast, överspänning, överladdning, övertemperatur, fel polaritet, djupurladdning och sabotage. Larmutgångar för bortfall av matning, generell larm, sabotage samt batteri- och likriktarfel. Enheten levereras med användarmanual, CD, 4st röda monteringsdistanser, 4st röda metallfästen för upphängning av enheten, 4st fästskruvar M8x16, 4st PG9 kabelgenomföringar, 4st PG11 kabelgenomföringar, serieanslutningskabel (för batteri), 2st nycklar för att kunna låsa enheten, 12st buntband 190x4,8. Batterier ingår inte.

Som tillbehör finns säkringsmoduler 4 alternativt 8 avsäkrade utgångar samt larmdonssplitter.

Artikelnummer		
PFD-7-28	E6301460	Likriktare 24V28Ah
SK-4	E6301462	Säkringsmodul 4 utgångar
SK-8	E6301463	Säkringsmodul 8 utgångar

SEB-24-5	E6300963	Säkringsenhet 5 grupper
LDS-4	E6300964	Larmdonssplitter 4 grupper
B12V28AH	E6301644	Batteri 12V28Ah



Tekniska specifikationer

Utspänning	27,6 (24) VDC
Strömstyrka	6A kontinuerligt
Strömstyrka	7A intermittert
Batteri max	2x12V 28Ah
Dimensioner	420x420x182 mm
Vikt (utan batterier)	11,9 kg
Material kapsling	Stål
Färg	Röd RAL 3000
Godkännande	EN 54-4: 1997+A1:2002+A2:2006: Fire detection and fire alarm systems. Part 4: Power supply equipment EN 12101-10:2005 Smoke and heat control systems.